



iPuray
爱普瑞

不一样的开关

智能行天下 爱普瑞万家

智能开关 · 智能插座 · 智能家居系统

品名：多段定时风机开关 | 型号：BRT-V009

目 录

一、功能特征	2
二、产品用途	3
三、产品实拍	4
四、性能参数	5
五、设计亮点	5

六、使用说明	7
七、接线方式	8
八、安装指南	9
九、订购及定制	10

一、功能特征

BRT-V009 是一款LCD 液晶显示的墙壁式多段定时风机开关。该产品每天可预设四段自动开启和关闭时间，方便灵活，一次设定，长久有效。

- 1、四段定时：本开关每天可设定四段开启/关闭时间，控制风机自动工作。
- 2、速度调节：在每段设定的工作时间内，还可预先设定风机的速度。
- 3、定时选择：用户可通过简单的一键操作，每天任意选择一组设定的时间工作。无需每天调节。
- 4、液晶显示：本开关采用LCD 液晶显示，可实时显示时钟和当前速度，以及选定的工作时段。
- 5、外观设计：本开关外形时尚优雅，珍珠白色彩与流线型线条交相辉映。86 型经典设计，美观大方。

6、安 装：同普通机械开关接线方式一样，可直接替代现有的传统开关，安装方便。

二、产品用途

BRT-V009 是一款LCD 液晶显示的墙壁式多段定时风机开关。该产品每天可预设四段自动开启和关闭时间，方便灵活，一次设定，四种选择。对于不同的环境可有不同的延时时间选择，可直接替换原有的 86 型机械开关。



图一 产品适用场景示意图

三、产品实拍图



图二 产品正面结构



图三 产品背面结构

四、性能参数

电 压	220~240V（50HZ/60HZ）	工作温度	0℃~55℃
负载功率	300W（最大）	相对湿度	无凝结 20-90%
供电方式	火，零线接入	开关尺寸	86*86*26mm
产品颜色	雅白	安装孔距	60mm
产品净重	116g	匹配暗盒	75*75*50mm

五、设计亮点

BRT-V009 是一款LCD 液晶显示的墙壁式多段定时风机开关。该产品每天可预设四段自动开启和关闭时间，方便灵活，采用LCD 液晶显示，可实时显示时钟和当前速度，以及选定的工作时段。

外观设计:



延用 86 系列经典设计，简约时尚，完美流线造型，赏心悦目；高端 LCD 液晶显示屏，完美显示当前时间和温度。

图四



采用高强度柔韧性材料，不易断裂，抗摔打性强，外观光滑精细，色泽恒久不变。

图五

六、使用说明及操作指南

BRT-V009 是一款 LCD 液晶显示, 定时自动开启/关闭控制的墙制式风机开关, 此开关上共有六个按键, 其中“ON/OFF”键, 开启/关闭风机, “SPEED”键选择风机的速度, “SET”键调整时钟和设定开/关机时间, TIME+/TIME-键, 设置时钟和分钟的数值, 共有四段开关机时间可设置存贮, “SELECT”键可选择已设定的 4 段时间中的任一开关机时段控制。

长按“SET”键, LCD 显示上当前时钟数值闪烁, 按“TIME+/TIME-”调整当前时钟的小时和分钟数值。按

“SET”键, 设定一至四段的开/关机时间, 按“TIME+/TIME-”调整开/关机时间的小时和分钟数值。按

“SPEED”选择风机速度, LCD 上显示“H”或“L”; 再次开启风机时, 能够记忆上次设置的风机速度。

LCD 液晶显示屏上当前时钟, 当前速度, 以及选定的开/关机时段。

七、接线方式

零线

火线

零线输出接口



标注：ACL:火线输入接口

ACN: 零线输入接口

H：零线输出接口

L:负载（排风扇）

八、安装指南



**温馨提示：请专业人员断电安装，
注意安全操作，以防触电危险！**

- 1/ 断电后，按照说明书正确接线（如图1）；用螺丝刀在A处轻轻撬开面板（如图2）
- 2/ 撬开面板后，装上螺丝钉并拧紧（如图3）
- 3/ 最后，盖上面盖（如图4）
开关安装完成（如图5）

九、订购及定制

生产制造商：深圳市亚晔实业有限公司

地址：深圳市龙岗区上雪科技园北区2号E栋

电话：0755-89748200/89748211

邮箱：sales@a-brt.com

网址：www.a-brt.com

国内总经销：深圳市爱普瑞电器有限公司

地址：深圳市龙岗区上雪科技园北区2号E栋2楼

电话：400-8869707/ 0755-83627400

邮箱：sales@ipuray.com

网址：www.ipuray.com